

Integrierter Kabelsatz



Bedienen Sie zwei Computer mit nur einer Tastatur, einem Monitor und einer Maus. Der SCOUTmicro hat einen integrierten Kabelsatz von 1,8m Länge.

- ▶ Hohe PC-Bildschirmauflösungen: 2048 x 1536 @ 85Hz
- ▶ Unterstützt PS/2 oder USB Rechner
- ▶ Umschalten über Tastaturbefehle oder den Auswahlknöpfen am Gerät

SCOUTmicro

Mit integriertem Kabelsatz 1,8m

Sie sparen das Geld für einen zweiten Monitor, eine Tastatur und eine Maus und zudem viel Platz. Der SCOUTmicro steuert zwei PS/2 oder USB Computer von einem Arbeitsplatz aus. Die integrierten Kabel ermöglichen eine einfache Installation und auch die Umschaltung zwischen den Computern erfolgt über einfache Tastaturbe-fehle oder dem Schalter am Gerät. Die Tastatur- und Mausemulation sorgt für ein problemloses Booten der angeschlossenen Rechner sowie für eine sichere Arbeitsweise. Konsolenseitig müssen Maus und Tastatur einen PS/2 Anschluss haben. Der SCOUTmicro USB unterstützt die USB Anschlüsse an den Computern.

Konfiguration



Eigenschaften und technische Spezifikationen:

- ▶ 2-Port KVM Umschalter mit integriertem Kabelsatz 1,8m
- ▶ Unterstützt die gängigsten Maustypen
- ▶ Auflösung: 2048 x 1536 85Hz
- ▶ Betriebstemperatur: 0~40° C
- ▶ Lagertemperatur: -20~60° C
- ▶ Feuchtigkeit: 0~80% nicht kondensierende Raumfeuchtigkeit
- ▶ Anschlüsse PS/2:
 - Tastatur: Mini Din 6 Pin Buchse
 - Maus: Mini Din 6 Pin Buchse
 - Monitor: HD 15 Pin Buchse
 - PC: Kombi-D-Sub 15 Pin Buchse

▶ Anschlüsse USB:

- Tastatur: Mini Din 6 Pin Buchse
- Maus: Mini Din 6 Pin Buchse
- Monitor: HD 15 Pin Buchse
- PC: USB Typ A (Tastatur, Monitor und Maus)

ÖSTERREICH

Tel.: +43 (0)1 879 77 65

Fax: +43 (0)1 879 77 65 33

info.at@daxten.com

www.daxten.at

Part No:

1014-02 MP SCOUTmicro PS/2

1014-02 MU SCOUTmicro USB

1014-02 MU1 SCOUTmicro USB, USB Konsolen- und Computerseitig - ab März im Handel

SCOUTmicro - AT - 2005